



ECUATEPI S.A.

DATASHEET

**FIRE
ENGINEERING**

EXTINGUISHERS



BOSCH

Invented for life

Panel de Alarma contra Incendio Direccional / Convencional



- Cuatro zonas de detección (expansibles a ocho); hasta 20 detectores de humo de 2 hilos por zona.
- Comunicador digital de 2 líneas incorporado (DACT).
- Dos circuitos de notificación de dispositivos (NACs) incluidos de 24 VFWR, 4 Amp.
- Se transforma fácilmente a direccional con la incorporación del Módulo de Expansión D7039.
- Programable a través de una interfase de panel frontal, teclados con pantalla de cristal líquido FMR-7033 remotos, software de programación remota (RPS), o DX4010i o vía la placa DX4020 un comunicador IP para reportes a la estación de monitoreo central.

El panel de alarma contra incendio FPD-7024 (FACP) está pensado para ser utilizado en aplicaciones de edificios comerciales y públicos tales como escuelas, universidades, plantas de manufactura e instituciones hospitalarias. Se encuentra listado UL para estación central, local y auxiliar y sistemas de estación remota.

Cada FPD-7024 posee un Comunicador digital de 2 líneas telefónicas (DACT) incluido en el equipo standard y opcional para comunicaciones vía red IP mediante la placa DX4010i.

Como sistema convencional, el panel FPD-7024 posee 4 zonas de detección incorporadas (expansibles hasta ocho) mediante el FPC-7034. Cada zona de detección soporta detectores de 2 hilos y 4 hilos sobre lazos configurables Clase A, Estilo D o Clase B, Estilo B. Cada zona tiene capacidad para hasta 20 detectores de 2 hilos, o cualquier número de detectores de 4 hilos dependiendo solamente de la capacidad de la fuente de alimentación disponible.

Cuando las características de un sistema convencional no son suficientes, mediante el agregado de la placa de expansión D7039 la FPD-7024 se convierte en un sistema direccional de hasta 255 puntos. La D7039 agrega hasta 247 puntos direccionables al sistema base y 400 eventos adicionales en la memoria para generar un total de 499 eventos. El D7039 también incrementa el número de salidas de relé programables desde 19 hasta 59 y expande los usuarios del sistema a 100.

Funciones

Circuitos de notificación de dispositivos (NACs)

Dos circuitos de notificación de dispositivos de Clase A, Estilo Z o Clase B, Estilo Y que proveen 4 Amp. de tensión de 24 VFWR para operar sirenas, estorbos, timbres y otros dispositivos de notificación. Cada NAC puede ser programado para proveer salidas tipo código 3, California March, pulsadas, continuas y salidas sincronizadas tanto para los circuitos de notificación Wheelock como para los System Sensor.

Interfase de Usuario

Se dispone una ventana en el frente del panel a través de la cual pueden observarse los LED's de estado del sistema y la pantalla de LCD mientras se mantiene cerrada la central. Abriendo la puerta del gabinete de la central es posible acceder al teclado para silenciar alarmas, reconocer condiciones de falla, anular zonas, restablecer y verificar detectores y otras funciones de control y programación. Estas funciones también están disponibles en todos los teclados LCD FMR-7033 conectados al sistema.

Pantalla de Eventos Organizados

Clasifica los eventos de alarma, los problemas y la supervisión dentro de categorías y permite desplazarse a través de eventos específicos.

Manuel Larrea N17-241 y Santiago
Telefax: 02 222-9444 / Cell: 0987178263
Email: info@ecuatepi.com



ECUATEPI S.A.

DATASHEET

FIRE
ENGINEERING

EXTINGUISHERS

Memoria

El sistema almacena los eventos en una memoria con una capacidad máxima de 99 eventos.

Nota

El número de eventos que pueden ser almacenados en la memoria se incrementa a 499 con la inserción del Módulo de Expansión D7039.

Reporte a la Estación Central

El FACP FPD-7024 reporta a 2 números telefónicos (o direcciones IP que cuenten con el Módulo de Interfaz de Red DX4020) con reportes simple, doble y resguardo en formatos Modem3, BPSK, SIA, Contact ID y 4/2 y 3/1 Tone Bursá.

Monitoreo de Detectores de Humo en malas condiciones

Todas las zonas adicionales incorporadas y las zonas incluidas en el FPD-7024 son monitoreadas en forma continua para evitar detectores en malas condiciones utilizando la función de "Chequeo de Cámara" que se encuentra en los detectores de humo Bosch y el protocolo CleanMe. Si una cámara de un detector no se encuentra buenas condiciones, el detector envía una señal CleanMe en el lazo de 2 hilos o una señal en el lazo direccionable. El panel de control anuncia que existe un detector en malas condiciones en el lazo o en la dirección. La función de "Chequeo de Cámara" señala un detector en malas condiciones utilizando el LED ubicado en la cabeza del detector.

Accesorios

El gabinete de la D7024 provee suficiente espacio para agregar módulos accesorios y contiene 2 baterías D1218 (18 Ah), ó 2 baterías D126 (7 Ah).

Certificaciones y aprobaciones

Región	Certificación
USA	UL
	UL864, novena edición
	FM
	CSFM
FCC	7165-1615-227
	ESWALQBR7024

Notas de Configuración/ Instalación

Productos Compatibles

Los siguientes productos son compatibles con el FACP FPD-7024:

Categoría	ID del Producto	Descripción de Producto
Baterías y alimentación de energía	D126	Batería de 7 Ah, 12 V.
	D1218	Batería de 18 Ah, 12 V.
	D7038	Alimentación Remota NAC

Categoría	ID del Producto	Descripción de Producto
-----------	-----------------	-------------------------

Detectores y Anunciadores	Para compatibilidad de detectores de 2 hilos, puede dirigirse al Tecnograma Lista de Compatibilidad de Detectores de incendio del FPD-7024 (P/N: F01U010790)	
	D7030X	Anunciador LED de ocho puntos (ocho rojos)
	D7030X G2	Anunciador LED de ocho puntos (dos amarillos, seis rojos)
	D7030X 5B	Anunciador LED de ocho puntos (ocho amarillos)
	D7032	Expansor anunciador de punto de 8-LED (ocho rojos)
Módulos	FMR-7033	Teclado LCD del sistema de incendio
	FMR-7036	Anunciador LCD
	D132B	Módulo Multi-uso de Relé Inverso
	D184A	KR local de energía
	D185	Módulo de polaridad inversa
	D275	Relé de Fin de Línea (EOL)
	D7031	Cerradura Remota
	FPD-7034	Expansor de 4 puntos
	D7035	Módulo de Relé Octal
	D7035B	Módulo de Relé Octal con gabinete
Dispositivos NAC	D7039	Módulo de expansión Múltiple
	DX40101	Módulo de Interfaz serial
	DX4020	Módulo de Interfaz en
Dirigirse al Tecnograma de Lista de Compatibilidad de Dispositivos FPD-7024 (P/N: F01U010791)		

Los siguientes productos adicionales son compatibles con el FACP direccionable D7024:

Categoría	ID del Producto	Descripción de Producto
Cabezas y Bases de Detectores	D7050	Detector de Humo Direccionable
	D7050TH	Detector de Humo Fotoeléctrico/ Termovelocimétrico Direccionable
	D7050-BB	Base para Detectores Direccionables
Módulos	D7042	Módulo remoto de 8 entradas
	D7042B	Módulo de 8 Entradas con gabinete
	D7044	Módulo de 8 Entradas
	D7044M	Mini Módulo de Entrada Remota

Manuel Larrea N17-241 y Santiago
Telefax: 02 222-9444 / Cell: 0987178263
Email: info@ecuatepi.com



ECUATEPI S.A.

DATASHEET

FIRE
ENGINEERING

EXTINGUISHERS

	D7048	Módulo Direccional Octal
	D7048B	Módulo Direccional Octal con gabinete
	D7052	Módulo de 2 Entradas
	D7053	Módulo de Entrada / Salida
Estaciones	FMM-7045	Aviador manual de incendio direccional de acción simple
	FMM-7045-D	Aviador manual de incendio direccional de acción doble

Circuitos de Notificación de Dispositivos

Corriente:	44 mA máximo por lazo
Resistencia de lazo:	150 kΩ
Voltaje:	24 VDC nominal

Salidas

NAC:	24 VDC nominal, 4 Amp. máximo
Relés en la placa:	Tres contactos C para 5 Amp. (28 VDC)
Relés externos:	Hasta dos Módulos de Octal Relé D7035 cada uno que proveen ocho salidas de relé contacto C para 5 Amp. de corriente. En un sistema direccional, hasta 20 Módulos de Entrada-Salida Multiplex D7023 por lazo y un total de 40.

Partes incluidas

Cantidad	Componentes
1	Bolsa Plástica anti-estática para el panel FPD-7024
1	Gabinete (P/N: 30897)
1	Cerradura con dos llaves #1358 (D102) (P/N: F01U009775)
1	Transformador (P/N: F01U008702)
6	2.21 kΩ resistencia de fin de línea (RFL) (P/N: 25899 o 4998113202)
1	Paquete de hardware
1	Paquete de folletos

Nota: Para que el FPD-7024 sea direccional, se debe instalar un Módulo de Expansión Multiplex D7039. Éste debe adquirirse por separado.

Especificaciones Técnicas

Eléctricas

Corriente (alarma):	380 mA
Corriente (en reposo):	200 mA
Alimentación (primaria):	120 VAC, 1.2 Amp. máximo, 60 Hz o 240 VAC, 0.75 Amp. máximo, 50 Hz

Ambientales

Ambiente:	Interior, seco
Humedad relativa:	Hasta 95%, no condensado
Temperatura (operativa):	Desde 0° C a 49° C (32° F hasta 120° F)

Propiedades Mecánicas

Color:	Rojos
Dimensiones (HxWxD):	52.8 cm. x 38.1 cm. x 10.9 cm. (20.8" x 15" x 4.3")
Material:	Acero trabajado en frío. Base: 1.2 mm. Cubierta: 1.1 mm.

Marcas

Los nombres de marcas son utilizados a lo largo de todo este documento. En la mayoría de los casos, estas designaciones corresponden a marcas o marcas registradas en uno o más países por sus respectivos dueños. En lugar de colocar el símbolo de una marca cada vez que corresponda, Bosch Sistemas de Seguridad, utiliza los nombres para beneficiar así la marca sin intención de infringir el registro de la misma.

CleanMe es una marca registrada por GE Interlogix en Estados Unidos y/o otros países.

Wheelock es una marca propiedad de Cooper Wheelock.

System Sensor es una marca registrada de System Sensor, la cual pertenece a Honeywell Internacional en Estados Unidos y/o otros países.

Información para Pedidos

FPD-7024 FACP Cuatro zonas de detección (expansible a ocho); hasta 20 detectores de humo de 2 hilos por zona.	FPD-7024
FPD-7024-LC FACP sin gabinete ni transformador Cuatro zonas de detección (expansible a ocho); hasta 20 detectores de humo por zona.	FPD-7024-LC
FPD-7024-LT FACP sin Transformador Cuatro zonas de detección (expansible a ocho); hasta 20 detectores de humo por zona.	FPD-7024-LT

Manuel Larrea N17-241 y Santiago
Telefax: 02 222-9444 / Cell: 0987178263
Email: info@ecuatepi.com